



## Cámara compacta PTZ AutoDome® Easy



- ▶ **Tamaño ultra compacto que proporciona una vigilancia discreta y mejora la estética**
- ▶ **Diseñado para aplicaciones de interior**
- ▶ **Asequible, pero con un gran número de características**
- ▶ **Cámara en color con zoom 100x (10x óptico, 10x digital)**
- ▶ **Fácil de instalar y utilizar**
- ▶ **Carcasa y burbuja de protección resistentes y antivandálicas**
- ▶ **Versiones de montaje en superficie, en pared y en techo**

La cámara AutoDome Easy combina en una sola unidad de alto rendimiento funciones de giro-inclinación, una carcasa compacta y una innovadora cámara con zoom de enfoque automático. Este sistema de cámara PTZ robusto, compacto y fácil de instalar ha sido diseñado específicamente para aplicaciones discretas de videovigilancia en interior.

### Lo más destacado de la serie Easy

Con un domo cuyo diámetro no supera las 4 pulgadas (10 cm), el dispositivo AutoDome Easy es en torno a un 70% más pequeño que las cámaras PTZ tradicionales y un 20% más pequeño que otros domos compactos. Estas dimensiones compactas convierten a AutoDome Easy en la cámara ideal para aplicaciones discretas de vigilancia.

A pesar de su pequeño tamaño, AutoDome Easy cuenta con muchas de las funciones de las cámaras PTZ de gran tamaño. Las velocidades variables de giro e inclinación, así como el AutoPivot aseguran un control óptimo de la cámara y visión en todos los niveles del zoom. Las cámaras de enfoque automático con zoom 100x (óptico 10x/digital 10x) de alto rendimiento incorporan la última tecnología de imagen digital para ofrecer sensibilidad y resolución de calidad excepcional. Con sus 60 preposiciones, sus 4 giros predeterminados y sus distintos modos de exploración automática, la AutoDome Easy dispone de todas las funciones.

Una cámara AutoDome Easy proporciona la cobertura de cuatro minidomos fijas con la mitad del coste de una cámara domo PTZ tradicional. AutoDome Easy rentabiliza su inversión en seguridad, ya que integra toda la línea de productos de vídeo Bosch, incluidas las matrices Allegiant, las grabadoras digitales DiBos y Divar y la gama completa de productos BOSCH Video sobre IP.

AutoDome Easy es fácil de instalar y de utilizar. Disponible con opciones de montaje en superficie, en pared y en techo, AutoDome Easy puede instalarse casi en cualquier lugar. Los intuitivos menús de configuración hacen que la configuración del domo sea rápida y sencilla. El soporte IntuiKey integrado hace que AutoDome Easy se pueda manejar con los mismos comandos de teclado y joystick que el resto de los productos de la familia AutoDome de Bosh.

### Funciones básicas

Las siguientes características convierten a la serie AutoDome Easy en la opción perfecta para un gran número de aplicaciones de vigilancia para interiores.



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zoom digital                 | 10x                |
| Resolución horizontal        | 430 líneas de TV   |
| <b>Sensibilidad</b> (normal) | 30 IRE      50 IRE |
|                              | 1,3 lx      2,7 lx |
| S/R                          | 48 dB              |

#### Especificaciones mecánicas/eléctricas

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Peso                     | 1,3 kg<br>(2,86 libras)   |
| Rango de giro            | 0-359°                    |
| Ángulo de inclinación    | 0-90°                     |
| Velocidad de giro        | 120°/s máx.               |
| Velocidad de inclinación | 120°/s máx.               |
| Precisión predeterminada | ± 0,5° normal             |
| Alimentación             | 12 VCC/24 VCA<br>50/60 Hz |

Consumo de energía: (normal) 10 W

#### Especificaciones medioambientales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 40 °C<br>(de 14 °F a 104 °F) |
| Humedad en funcionamiento     | (De 0% a 96%)                            |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C<br>(de -4 °F a 140 °F) |

#### Varios

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Sectores/títulos                | 8 sectores independientes con títulos/sectores de 10 caracteres  |
| Configuración/Control de cámara | Bifásico   |
| Protocolos de comunicaciones    | Bifásico   |
| Posiciones prefijadas           | 60, cada una con títulos de 10 caracteres  |
| Giros predeterminados           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giro predeterminado: cuatro (4), que consta de hasta 16 escenas consecutivas</li> </ul> |
| Idiomas compatibles             | Inglés, francés y español  |

#### Conexiones de usuario

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Alimentación (cámara) | 24 VCA, 50/60 Hz o 12 VCC |
| Control               | Bifásico +/-              |
| Vídeo                 | 1 Vp-p en BNC             |
| Entrada de alarma (1) | NC/NO/DESACTIVADO         |

#### Soportes de montaje/accesorios

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Soporte de pared | VEZ-A-WW (de pared, blanco)      |
| Soporte de pared | VEZ-A-WC (de pared, gris oscuro) |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Soporte de techo | VEZ-A-PW (de techo, blanco) |
| Soporte de techo | VEZ-A-PC (de techo, gris)   |

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 3745 2860  
Fax: +55 19 3745 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**